

Kurzanleitung für das scala-500



Diese Kurzanleitung ist für Nutzer, die allgemein mit dem Betrieb von Bluetooth™, und insbesondere mit Headsets vertraut sind. Die hier aufgezeigten Grundfunktionen erschöpfen nicht die Fülle der Anwendungsmöglichkeiten, und wir empfehlen daher die auch in Deutsch verfügbare Gebrauchsanleitung einzusehen.


Das scala-500 Headset in Kürze

Detailansicht des Multifunktionsrads (MFR)

Drücken Sie gegen das kleine Quadrat am MFR für EIN/AUS, Verknüpfen (Pairing) und Stummschaltung

Bewegen Sie das Rad auf oder ab um Lautstärke zu regeln

MFR: Multi-Funktions Rad am rückwärtigen Teil des Headsets



Vorderansicht



CTRL (Kontroll-Taste) kann über die gesamte Fläche angeklippt werden

- Gespräche: Annehmen, Aufnehmen, Abweisen, Makeln
- Rufwiederholung

LED
(Leuchtanzeige)

Ohrbügel



Bodenansicht



Lautsprecher

Ladeplatinen

Legen Sie das Headset in die Lade-Station, damit die Platinen beidseitig Kontakt haben. Dann binden Sie die Lade-Station mittels Lade-Adapter an eine Stromquelle (stationär oder im PKW)

Glas-Clip



Laden des Akkus

Laden Sie den Akku beim ersten Gebrauch für mindestens 8 Stunden. Später genügen für ein komplettes Aufladen etwa zwei bis drei Stunden.

1. Plazieren Sie das Headset in die Lade-Station (FIG. 1-5) und binden Sie diese mittels des Ladekabels an die Steckdose an. Bei Ladebeginn

und während des Ladens erscheint ein rotes LED, das bei Beenden des Ladeprozesses erlischt. Während des Ladens bleibt der Betriebsstatus des Headsets unberührt, d.h. wenn es vor dem Laden an war, bleibt es auch voll betriebsfähig während es aufgeladen wird, und umgekehrt.

1.



2.



3.



Um das Headset der Lade-Station zu entnehmen, betätigen Sie gleichzeitig beide sich am Stationssockel parallelseitig befindlichen keilförmigen Tasten (FIG. 7).



Ein- und Ausschalten

Einschalten: Drücken Sie im Laufe von mehreren Sekunden das kleine Quadrat (FIG. 8) am Multi-Funktionsrad (MFR), bis das blaue LED drei Mal kurz blinkt (begleitet von einem Tonsignal). Geben Sie dann die Taste frei. Falls dies die erste Inbetriebnahme des Headsets ist, und Sie den Verknüpfungsprozess ("Pairing") noch nicht durchgeführt haben, beginnt das LED abwechselnd blau und rot zu blinken, um Ihnen zu bestätigen, dass sich Ihr Gerät im Verknüpfungsmodus befindet.

Falls Sie das Verknüpfen zwischen Ihrem Headset und Handy bereits erfolgreich durchgeführt haben, beginnt das blaue LED nach Einschalten langsam zu blinken. Jetzt ist ihr Gerät im Standby.

Ausschalten: Drücken Sie im Laufe mehrerer Sekunden das MFR, bis das rote LED drei Mal blinkt, und ein Tonsignal hörbar ist. Geben Sie sodann die MFR-Taste frei.



Verknüpfen - "Pairing"

Verknüpfen ("Pairing") ist ein unbedingt notwendiger Abstimmungsprozess, durch den Sie das scala-500 Headset mit Ihrem Bluetooth Handy verbinden.

WICHTIG: Ohne erfolgreich durchgeführtes Verknüpfen ist Ihr Headset nicht funktionsfähig!

- Schalten Sie das Handy ein und aktivieren Sie dessen Bluetooth Funktion. Danach schalten Sie bitte das Headset ein.
- Betätigen und halten Sie das MFR am Headset auch während das blaue LED zu leuchten beginnt, bis Sie sehen, daß das LED abwechselnd blau und rot blinkt
- Betätigen Sie dann die Bluetooth Suchfunktion Ihres Handys. Nach wenigen Sekunden erscheint scala-500 als bekanntes Gerät. Bestätigen Sie es, und geben Sie als Pin-Code vier Mal die Null ein (0000).
- Sie sollten nun eine Bestätigung sehen, die Ihnen eine erfolgreiche Verknüpfung bestätigt.

HINWEIS: Falls die Verknüpfung nicht innerhalb von zwei Minuten erfolgt, geht das Gerät wieder in den Standby-Modus über und beginnt im drei Sekundentakt blau zu blinken.

Kopplung (Neuverbindung von Headset und Handy, bei denen das Pairing bereits vollzogen wurde).

Falls Ihre bereits verbundenen Geräte die Funkverbindung zueinander verloren haben, brauchen Sie das PAIRING nicht erneut zu vollziehen, sondern nur ein Koppeln. Schalten Sie Headset und Handy ein, und verfahren Sie gemäß einer der folgenden Alternativen:

- Falls Ihr Handy über Sprachsteuerung verfügt (voice activation), drücken Sie kurz

die CTRL Taste Ihres Headsets. Dies wird die Sprachsteuerungsfunktion aktivieren und damit auch das erfolgreich vollzogene Koppeln bestätigen,

- Bei anderen Handys vollzieht sich das Koppeln über das Handy Menu.
- Die bequemste, jedoch nicht bei allen Handys verfügbare Alternative, erfordert Ihrerseits gar keine Schritte. Wenn Sie einen Anruf erhalten, drücken Sie die CTRL-Taste, wodurch auch das erfolgreich vollzogene Koppeln bestätigt wird.

Anrufe tätigen

- Wählen Sie - wie üblich - Ihre gewünschte Nummer + Send (oder Talk) Meistens erfolgt dann automatisch die Tonübertragung auf das Headset.
- Falls Ihr Handy über Sprachsteuerung verfügt, können Anrufe auch auf diesem Wege getätigt werden.

Sprachsteuerung

Während Ihr Handy angeschaltet, jedoch kein Gespräch im Gang ist, drücken Sie kurz CTRL. Ein kurzes Tonsignal fordert Sie dann zur Stimmeingabe auf.

Erneutes, kurzes Antippen von CTRL storniert unmittelbar angewählte Anrufe.


Anrufe beantworten

Drücken Sie CTRL um das Gespräch über das Headset anzunehmen. Um Anruf über Handy entgegenzunehmen, betätigen Sie die entsprechende Rufannahmetaste am Handy. Bitte beachten: Bei bestimmten Handys dauert der Klingelton auch nach Tastenbetätigung für wenige Sekunden an.

Gespräche beenden

Betätigen Sie kurz CTRL. Ein Tonsignal bestätigt die Beendigung des Gesprächs. Gespräche können auch über Handytastatur beendet werden. Falls Ihr Gesprächspartner das Gespräch beendet, brauchen Sie nichts weiter zu tun. Die Verbindung wird automatisch beendet.

Lautstärkeregler

Bewegen Sie leicht das *MFR* in die entsprechende Richtung.  Sobald Sie die maximale, bzw. minimale Lautstärke erreicht haben, ist kein Bestätigungston mehr hörbar.

ANMERKUNG: Um den besonderen Anforderungen der Bedingungen im Freien zu genügen, wurde Ihr Headset mit der Fähigkeit ausgerüstet die maximale Lautstärke weit über das übliche Mass hinaus zu bestimmen. Wenn Sie die Lautstärke daher bis zum maximal möglichen Punkt heben, werden Sie wahrscheinlich auch Störgeräusche

hören. Dies ist zu erwarten und muss bei solchen Lautstärken in Kauf genommen werden.

Stummschaltetaste

Während eines Gespräches, drücken Sie kurz das kleine zentrale Quadrat des *MFRs*. Ein Tonsignal bestätigt, dass Sie jetzt im Stummschaltemodus sind und Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann, bis Sie die Stummschaltung durch erneute Betätigung aufheben.

Übertragen von Gesprächen zwischen Headset und Handy

Das Headset ermöglicht Übertragung von Gesprächen zwischen Headset und Handy und umgekehrt. Einige Geräte erfordern, dass Sie während des Gesprächs eine entsprechende Taste am Handy drücken, um das Gespräch vom Handy auf das Headset zu übertragen.

Von Headset zum Handy:

Betätigen Sie drei Sekunden lang CTRL um das laufende Gespräch aufs Handy zu übertragen.

Von Handy zum Headset:

Betätigen Sie kurz die CTRL Taste.

Wahlwiederholung

Während kein Gespräch im Gang ist, betätigen und halten Sie drei Sekunden lang CTRL, um die letztgewählte Nummer wiederholt anzuwählen (FIG. 1).

Wahlabweisung

Während Sie den Klingelton hören, betätigen und halten Sie drei Sekunden lang CTRL, um den Anruf abzuweisen und das Klingeln zu beenden.



Weitere Hilfe nötig?

Sehen Sie bitte die in der mini-CD enthaltene, umfassende Gebrauchsanleitung ein, oder laden Sie sie von unserer Webseite herunter:

www.cardowireless.com/manuals.php

Sie erreichen uns telefonisch unter (089) 450-36819